

Класс GrdGIL

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Информация о текущем ключе.

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
public class GrdGIL : GrdInfo
```

Константы

GrdGIL содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
Remote	0x3000	Удаленный или локальный ключ. Если 0, то это локальный ключ, если 1, то удаленный.
ID	0x3001	ID текущего ключа
Model	0x3002	Модель текущего ключа
Interface	0x3003	Интерфейс текущего ключа
LockCounter	0x3005	Счетчик блокировок текущего ключа.
Seek	0x3006	Текущее значение указателя памяти ключа в текущей системе адресации
DrvVers	0x4000	Версия драйвера Guardant. Старший байт слова содержит номер старшей версии драйвера, младший байт слова содержит номер младшей версии драйвера. Пример: 0x0701 = 7.1
DrvBuild	0x4001	Номер сборки драйвера
PortLPT	0x4002	Адрес LPT порта, к которому подключен текущий ключ (0 для USB)
SoftwareFileName	0x4003	Полный путь к активированному контейнеру Guardant SP (строка в формате Unicode).

См. метод: [GrdGetInfo](#)