

GrdDrvSetPortPropertiesAuto

Функция **GrdDrvSetPortPropertiesAuto** устанавливает параметры захвата для заданного порта по умолчанию.

C

```
UINT GRDDRV_API GrdDrvSetPortPropertiesAuto(
    UINT nPort,
    VOID* pReserved
);
```

<i>nPort</i>	Номер порта, куда будут установлены параметры
<i>pReserved</i>	Зарезервировано, по умолчанию NULL

Возможные ошибки

NO_ERROR	Удачное завершение
	Код ошибки Windows

Функция **GrdDrvSetPortPropertiesAuto** позволяет установить для драйвера LPT-порта, указанного в параметре *nPort*, параметры по умолчанию:

Свойства порта для NT-систем	
GRDDRV_ALLOCATE_PROPERTY_NT	GRDDRV_PROPERTY_ENABLE
GRDDRV_IRQRAISE_PROPERTY_NT	2
Свойства порта для 9X-систем	
GRDDRV_ALLOCATE_PROPERTY_9X	GRDDRV_PROPERTY_ENABLE
GRDDRV_IO_RANGE_PROPERTY_9X	GRDDRV_PROPERTY_DISABLE
GRDDRV_CRITICAL_SECTION_PROPERTY_9X	GRDDRV_PROPERTY_ENABLE
GRDDRV_MASKING_INTERRUPTS_PROPERTY_9X	GRDDRV_PROPERTY_DISABLE
GRDDRV_DISABLE_INTERRUPTS_PROPERTY_9X	GRDDRV_PROPERTY_DISABLE

Функция автоматически определяет к какому классу (**NT** или **9X**) относится текущая операционная система.