

GrdDrvGetPortUseState

Функция **GrdDrvGetPortUseState** позволяет определить запрещено или разрешено использование LPT порта с указанным номером.

C

```
UINT GRDDRV_API GrdDrvGetPortUseState(
    UINT nPort,
    BOOL* pbUseState,
    VOID* Reserved,
    VOID* Reserved2
);
```

<i>nPort</i>	Номер LPT-порта, для которого будет выполнена операция. Если задано значение параметра 0, возвращается состояние для всех портов USB
<i>bUseState</i>	переменная, в которую будет считано состояние, установленное для указанного LPT порта
<i>Reserved</i>	зарезервировано. Параметр должен быть равен NULL
<i>Reserved2</i>	зарезервировано. Параметр должен быть равен NULL

Возможные ошибки

NO_ERROR	удачное завершение
	Код ошибки Windows

Функция **GrdDrvGetPortUseState** позволяет определить запрещено или разрешено использование LPT порта с указанным номером. Состояние порта, номер которого определяется параметром *nPort* считывается в переменную, на которую указывает параметр *pbUseState*. Если использование порта запрещено, в переменную, , на которую указывает параметр *pbUseState* считывается нулевое значение. Если разрешено - ненулевое значение.

Передача значения 0 в параметр *nPort* позволяет узнать, разрешено ли использование всех USB-ключей.