

Поиск серийных номеров

Поиск серийных номеров является базовой операцией, которая при необходимости производится перед выполнением остальных операций над номерами.

По нажатию на ссылку **Компактный поиск / Расширенный поиск** в правой части экрана происходит переключение между кратким и расширенным интерфейсом поиска.

Результаты поиска выводятся на экран в виде таблицы по нажатию кнопки **Показать результаты**.

Компактный поиск:

ПродуктыЗаказыСерийные номераГрупповая работа с ключамиДокументация

Сервер активации → Серийные номера → Просмотр номеров

Просмотр номеров

Просмотр информации о серийных номерах.

Показать результаты

Все продукты

Все заказы

Все статусы

Расширенный поиск

Просмотр номеров

Назначение продукту

Передача пользователю

Сетевые ключи

Ограничение активаций

Блокировка

Разблокировка

История

Расширенный поиск:

ПродуктыЗаказыСерийные номераГрупповая работа с ключамиДокументация

Сервер активации → Серийные номера → Просмотр номеров

Просмотр номеров

Просмотр информации о серийных номерах.

Компактный поиск

Серийный номер:

ID серийного номера:

Продукт: Все продукты

Заказы: Все заказы

Статус: Все статусы

Отображать все, кроме скрытых

Отображать все

Только скрытые

Только сетевые ключи

Только trial-ключи

Показывать по: 100

ключей на странице

Период приобретения

Начало периода:

Окончание периода:

Данные активации

Число активаций:

Текущий лимит:

Исходный лимит:

Показать результаты

Очистить фильтры

Сброс заданного фильтра для расширенного поиска осуществляется при помощи кнопки **Очистить фильтры**.

Условия расширенного поиска:

Фильтр	Описание
--------	----------

Продукт	Ищутся серийные номера, назначенные выбранному продукту. По умолчанию выставлено значение Все продукты.
Заказы	Ищутся серийные номера, принадлежащие выбранному заказу. Заказ представлен своим идентификатором. В списке отображаются только заказы в статусах Выполнен и Отменен, так как в других состояниях заказ не может содержать серийных номеров. По умолчанию выставлено значение Все заказы, что означает, что поиск будет выполняться по всем заказам в статусах Выполнен и Отменен.
Статус	Ищутся серийные номера, находящиеся в выбранном статусе. В списке отображаются только те статусы, для которых допустимо выполнение соответствующей операции (см. раздел по нужной операции). По умолчанию выставлено значение Все статусы, что означает, что поиск будет выполняться по всем статусам допустимым для данной операции.
Серийный номер	Ищутся серийные номера, в значении которых присутствует указанная строка. При этом остальные условия поиска игнорируются. По умолчанию значение не указано и при поиске не учитывается.
ID серийного номера	Ищется серийный номер с указанным системным идентификатором, при этом он должен удовлетворять остальным условиям поиска (кроме значения Серийный номер). По умолчанию значение ID не указано и при поиске не учитывается.
Период приобретения: - Начало периода - Окончание периода	Ищутся серийные номера с датой оформления заказа, попадающей в заданный диапазон. По умолчанию границы диапазона не заданы (формат дд.мм.гггг), что означает, что при поиске дата приобретения не учитывается.
Данные активации: Число активаций	Ищутся серийные номера с указанным значением счетчика активаций. По умолчанию значение счетчика не указано и при поиске не учитывается.
Данные активации: Текущий лимит	Ищутся серийные номера с указанным значением "пользовательского" лимита активаций (Установка лимита активаций). По умолчанию значение счетчика не указано и при поиске не учитывается.
Данные активации: Исходный лимит	Ищутся серийные номера с указанным значением "заводского" лимита активаций. По умолчанию значение счетчика не указано и при поиске не учитывается.
Отображение информации: - Отображать все, кроме скрытых - Отображать все - Только скрытые	Вариант отображения информации. Позволяет включать/исключать из выборки скрытые серийные номера. По умолчанию значение "Отображать все, кроме скрытых".

Только сетевые ключи	Флаг, позволяющий выбрать отображение только сетевых ключей. По умолчанию значение флага сброшено.
Только trial-ключи	Флаг, позволяющий включать\исключать из выборки серийные номера SP Trial. По умолчанию значение флага сброшено.
Показывать по ... ключей на странице	Задаёт максимальное количество серийных номеров, отображаемых в результатах поиска. Обязательно для заполнения. По умолчанию отображаются 100 номеров. Максимальное значение - 500.